

形番表示

	シリーズ	ウォームサイズ	出力軸形状	仕様	据付勝手	総減速比	軸配置	モータ容量	ブレーキ有無	モータオプション記号	減速機オプション記号
A タイプ 標準仕様	EWGM	125	S	A	T	3600	L	020	B		
B タイプ セルフロック仕様	SWGM	100	H	B	V	1200	LF	010		ZH	-K
C タイプ エコ仕様	TDGMR	200	H	C	B	3000	DF	075	B	W	
X タイプ 組合せ特殊	TDGM	150	S	X	V	4800	LF	010			
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪

①シリーズ

EWJGM、EWGM(R)、SWJGM、SWGM(R)、TDGM(R)
0.75kW 以上はトップランナーモータ付 EWGMR、SWGMR、TDGMR

②ウォームサイズ

(心間 : mm)

EWJGM : 50、63、70 EWGM(R) : 80、100、125、150、175、200
SWJGM : 50、63、70 SWGM(R) : 80、100、125、150、175、200
TDGM(R) : 175、200、225

③出力軸形状

S : 中実軸 (EWJGM、EWGM(R)、TDGM(R)) H : 中空軸 (SWJGM、SWGM(R)、TDGM(R))

④仕様

A : 標準仕様 B : セルフロック仕様 C : エコ仕様 X : 特殊組合せ

⑤据付勝手

T : 出力軸水平 B : 出力軸垂直 V : 出力軸垂直 E : 出力軸水平 (EWJGM、SWJGM のみ)

⑥総減速比
(呼称減速比)

(例) 1200 = 1/1200 600 = 1/600

⑦軸配置

※軸配置方向は
モータ側から
見た場合です

[S: 中実軸] [H: 中空軸]
据付 T・B・E : L、R、LR 据付 T・B・E : LF、RF、DF
据付 V : LU、RU、LD、RD、LUD、RUD 据付 V : LF、RF

⑧モータ容量

(例) 020 = 三相 0.2kW

⑨ブレーキ有無

無記号 : ブレーキ無 B : ブレーキ付

⑩モータ
オプション
記号

Z : インバータモータ付 W : 屋外形 E : ロータリーエンコーダ付
V : 400V 級注4) V1 : 380V 50Hz V2 : 380V 60Hz V3 : 415V 50Hz V4 : 460V 60Hz
N : 200V 級 CE 対応 N2 : 200V 級 UL 対応 N3 : 200V 級 CCC 対応
H : ハード端子箱 Q : ブレーキワンタッチ手動解放付
M : 手動軸付 (モータファンカバー側)

⑪減速機
オプション
記号

K : パワーロック付 TB : テーパブシュ付

注1) モータ容量・サイズ・減速比の組合せは特性表を参照ください。

2) 仕様記号・オプション記号の組合せはお問合せください。

3) 減速機オプション記号の前に「-」(ハイフン)をご記入ください。

4) 400V 級電圧周波数

0.1 ~ 0.4kW 400/400/440V 50/60/60Hz
0.75 ~ 2.2kW 380/400/400/440V 50/50/60/60Hz

特殊品の場合は形番末尾に「-TK」が付与されます。