

## EW vs EWJ 主要寸法比較 (サイズ50 据付勝手T&E)

	EW50T	EWJ50E
① 芯間寸法	50.8	50
② 入力軸径	Φ19h7	Φ19h7
③ 入力軸段付部からの長さ	38	38
④ 入力軸キー、キー溝寸法	6X6 長さ30	6X6 長さ30
⑤ ケース端面から入力軸端までの寸法	41	41
⑥ 出力軸中心から入力軸端までの寸法	115	115
⑦ 入力軸芯高さ	130.8	130
⑧ 出力軸径	φ25h7	φ25h7
⑨ 出力軸段付部からの長さ	50	50
⑩ 出力軸キー溝寸法	8X7 長さ40	8X7 長さ40
⑪ 出力軸芯高さ	80	80
⑫ ケース高さ	187	198
⑬ ケース幅 A	198	144
⑭ 据付ピッチ A	172	112
⑮ ケース幅 B	123	110
⑯ 据付ピッチ B	78	88
⑰ 取付穴	φ11	φ9

### EW50TとEWJ50Eの

- ・入力軸径
  - ・出力軸径
- は同一です。

### 注！軸配置の新旧対照について

- 旧 ⇔ 新
- T-L ⇔ E-L
- T-R ⇔ E-R
- T-LR ⇔ E-LR
- B-L ⇔ E-R
- B-R ⇔ E-L
- B-LR ⇔ E-LR

