

EW vs EWJ 主要尺寸比较 (尺寸50 安装自主V)

	EW50V	EWJ50V
① 芯间距尺寸	50.8	50
② 输入轴直径	Φ19h7	Φ19h7
③ 从输入轴台阶部开始的长度	38	38
④ 输入轴键、键槽尺寸	6X6 长度30	6X6 长度30
⑤ 箱体端面开始到输入轴间的尺寸	41	41
⑥ 输出轴中心到输入端间的尺寸	115	115
⑦ 输入轴轴芯高度	68	82
⑧ 输出轴直径	Φ25h7	Φ25h7
⑨ 从输出轴台阶部开始的长度	50	50
⑩ 输出轴键槽尺寸	8X7 长度40	8X7 长度40
⑪ 从安装面到输出端的高度	174	188
⑫ 箱体宽度 A	177	198
⑬ 安装间距 A 输出轴轴芯和左右的间距	122&84	84&53
⑭ 箱体宽度 B	144	146
⑮ 安装间距 B	120	120
⑯ 安装孔	Φ11	Φ9

EW50V和EWJ50V的  
 ·输入轴轴径  
 ·输出轴轴径  
 相同。

