

## EW vs EWJ 主要寸法比較 (サイズ70 据付勝手T&E)

|   |                  | EW70T     | EWJ70E    |
|---|------------------|-----------|-----------|
| ① | 芯間寸法             | 70        | 70        |
| ② | 入力軸径             | Φ25h7     | Φ25h7     |
| ③ | 入力軸段付部からの長さ      | 50        | 50        |
| ④ | 入力軸キー、キー溝寸法      | 8X7 長さ40  | 8X7 長さ40  |
| ⑤ | ケース端面から入力軸端までの寸法 | 53        | 53        |
| ⑥ | 出力軸中心から入力軸端までの寸法 | 147       | 147       |
| ⑦ | 入力軸芯高さ           | 170       | 170       |
| ⑧ | 出力軸径             | φ35h7     | φ35h7     |
| ⑨ | 出力軸段付部からの長さ      | 70        | 70        |
| ⑩ | 出力軸キー溝寸法         | 10X8 長さ55 | 10X8 長さ55 |
| ⑪ | 出力軸芯高さ           | 100       | 100       |
| ⑫ | ケース高さ            | 250       | 250       |
| ⑬ | ケース幅 A           | 180       | 180       |
| ⑭ | 据付ピッチ A          | 142       | 142       |
| ⑮ | ケース幅 B           | 132       | 132       |
| ⑯ | 据付ピッチ B          | 104       | 104       |
| ⑰ | 取付穴              | φ14       | φ14       |

### EW70TとEWJ70Eの

- ・芯間寸法
  - ・取り付けピッチ
  - ・入力軸径
  - ・出力軸径
- を含めて寸法は全て同一です。

### 注！軸配置の新旧対照について

旧 ⇔ 新  
T-L ⇔ E-L  
T-R ⇔ E-R  
T-LR ⇔ E-LR  
B-L ⇔ E-R  
B-R ⇔ E-L  
B-LR ⇔ E-LR

